

## Комплект постоянного света Raylab Solar

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

### Описание

Raylab Solar – комплекты постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Служат базовым комплектом для блогеров и видео журналистов, а также хорошо дополняют имеющийся набор осветительного оборудования.

В комплект входят флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600K, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету.

Данный тип ламп отличается постоянством цветовой температуры и отлично совместим с другими осветителями в студии.

Стойки в комплектах делают позволяють расположить свет на высоте до 210 см.

А также могут быть использованы отдельно от комплекта для установки микрофонов и осветителей весом до 1 кг.

Быстрораскладные октобоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Подготовить комплект к работе или собрать будет легко.

### Технические характеристики

Модель	RL-Solar 1	RL-Solar 2	RL-Solar 3B
Лампа	135 Вт, E27, флуоресцентная	85 Вт, E27, флуоресцентная	32 Вт, E27, флуоресцентная
Цветовая температура	5600K	5600K	5600K
CRI	>85	>85	>85
Регулировка яркости	нет	нет	20-100% (по кол-ву вкл. ламп)
Стойка	110-200 см, 3 секции, алюминий	80-210 см, 4 секции, алюминий	80-210 см, 4 секции, алюминий
Перекладина журавля	-	-	80-140 см, 2 секции, алюминий
Софтбокс/Октобокс	60 см, быстрораскладной, байонет Bowens, 2 рассеивателя	50*70 см, быстрораскладной, байонет Bowens, 2 рассеивателя	50*70 см, быстрораскладной, байонет Bowens, 2 рассеивателя
Питание	АС 220В/50Гц, кабель 3 м	АС 220В/50Гц, кабель 3 м	АС 220В/50Гц, кабель 3 м
Комплектация	Лампа - 2 шт. Софтбокс - 2 шт. Стойка - 2 шт.	Лампа - 2 шт. Софтбокс - 2 шт. Стойка - 2 шт. Сумка - 1 шт.	Лампа - 3 шт. Софтбокс - 3 шт. Стойка - 3 шт. Перекладина журавля - 1 шт.
Размер комплекта	81x21x36 см	80x19x26 см	83x22x33 см

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## **Важно**

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. При установке стойки и оборудования на неё всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

Сетевой шнур питания необходимо вставлять в должным образом заземленную электрическую розетку. Если вы не планируете пользоваться устройством в ближайшее время, отключите источник питания.

Мощность ламп не должна превышать мощность отдельной лампы в комплекте. В противном случае это приведет к повреждению компонентов устройства.

Допускается транспортировка комплекта только в выключенном состоянии и в разобранном виде.

Не используйте стойку в неустойчивом положении.

Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте [raylab.ru](http://raylab.ru)



[raylab.ru](http://raylab.ru)